



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Modulador VHF/UHF

Gera um canal analógico à medida das suas necessidades

Modulador doméstico de áudio/vídeo que gera um canal analógico em qualquer banda de MATV.

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Ref.5858 | Norma PAL B/G (Para tomada EU) |
| Art.Nr | VM5858 |
| EAN13 | 8424450139806 |

Destaca-se por

- Incorpora display (LCD) para indicar o canal
- Fabricação completamente robotizada
- Dispõe de regulação de ganho para ajustar o nível de sinal de acordo com os restantes canais da instalação
- Incorpora fonte de alimentação comutada que otimiza o seu desempenho energético

Características principais

- O seu desenho está idealizado para a utilização de micro-componentes de última geração que permitem reduzir o tamanho dos dispositivos bem como o seu consumo eléctrico
- O loop de RF é compatível com instalações SMATV e permite a passagem de corrente para a alimentação de um LNB
- Permite ajustar a diferença entre portadoras através da regulação do nível de áudio
- Gera um sinal de teste para facilitar a sintonização do canal gerado

Especificações técnicas

| Modulador | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Norma | | Pal B/G |
| Banda | MHz | VHF-UHF |
| Nível de saída | dBuV | 90 typ |
| Margem de Regulação | dB | >15 |
| Vídeo | Vpp en 75 Ohm | 1 |
| áudio | Hz | 50-15.000 |
| Passagem RF | | |
| Banda | MHz | 5-2.400 |
| Atenuação de passagem | dB | <2 |
| Passagem DC | mA | 300 |
| Geral | | |
| Alimentação | VAC | 230 Vac / 2W |
| Consumo | W | 2,5 |
| Indice de protecção | | IP20 |